

FX2000 通讯地址

参数	类型	地址	说明
瞬时流量	float	40001	4 字节浮点数。4 字节浮点数与 4 字节长整型数据字节排列顺序和通讯组态中字节交换一致，以下类同。
差压/频率	float	40003	
温度	float	40005	
压力	float	40007	
流量总量	ulong	40009	4 字节长整形。
瞬时热量	float	40011	4 字节浮点数。
热量总量	ulong	40013	4 字节长整形。
密度	float	40015	4 字节浮点数。
最后一次断电时间	ulong	40017	4 字节长整型，日历时间格式。
最后一次上电时间	ulong	40019	4 字节长整型，日历时间格式。
总掉电时间(秒)	ulong	40021	4 字节长整型。
总掉电次数	ushort	40023	短整形。
差压断线标志	ushort	40024	短整形。0 为正常，1 为断线。
温度断线标志	ushort	40025	短整形。0 为正常，1 为断线。
压力断线标志	ushort	40026	短整形。0 为正常，1 为断线。
系统时间	uchar[8]	40027	[0-5]字节分别代表年月日时分秒。
系统时间	ulong	40031	4 字节长整型，日历时间格式。
开关量	ushort	40033	短整形。

累积量发送命令格式：

累积流量：08 03 00 08 00 02 45 50

累积热量：08 03 00 0C 00 02 04 91

瞬时量+累积量一起读取的命令格式：01 04 00 00 00 10 4F F0